

## Hegel H20 Eindversterker - Specificaties Infosheet

### Algemene Informatie:

- Model: Hegel H20
- Type: Stereo Eindversterker
- Afwerking: Zwart, met bead-blasted en geanodiseerde aluminium behuizing

### Technische Specificaties:

- Uitgangsvermogen: Meer dan 200 W per kanaal bij 8 ohm
- Frequentierespons: Minder dan +/- 0,2 dB afwijking van 20 Hz tot 20 kHz
- Fase Respons: Minder dan 2 graden afwijking van 20 Hz tot 20 kHz
- Signaal-ruisverhouding: Meer dan 100 dB
- Crosstalk: Minder dan -100 dB
- Vervorming: Minder dan 0,006% bij 100 W/8 ohm
- Intermodulatie: Minder dan 0,01% (19 kHz + 20 kHz)
- Dempingsfactor: Meer dan 1000

### Aansluitingen:

- Ingangen: RCA ongebalanceerd en XLR gebalanceerd
- Luidsprekeruitgangen: Twee paar zware, vergulde terminals
- Ingangsimpedantie: Gebalanceerd 10 kohm, ongebalanceerd 50 kohm

### Voeding:

- Voeding: 1000 VA dual mono, 90.000  $\mu$ F condensatoren
- Vermogensverbruik: 60 W in standby

### Fysieke Specificaties:

- Afmetingen (HxBxD): 14,5 cm x 43 cm x 37 cm
- Gewicht: 18 kg

### Bijzonderheden:

- SoundEngine Technologie: Minimaliseert vervorming en zorgt voor een zuivere, natuurlijke geluid
- Componenten: 20 high-speed, ultra-low distortion bipolaire transistors.

Met deze specificaties biedt de Hegel H20 een krachtige en gedetailleerde luisterervaring, ideaal v

### Bronnen:

[1]: Hegel Music Systems - H20 (<https://www.hegel.com/en/products/power/h20>)